



Gerador 70-75 KVA

Motor

Motor	Perkins
Alternador	Stamford
Potência	70-75KVA
Corrente	100,8A - 108A

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Percentagem de Carga	Consumo L/hr
50% prp	9,7
75% prp	14
100% prp	18,7
Tipo de Combustível	Diesel
Capacidade de Tanque (Litros)	120

DIMENSÕES

Comprimento	2500 mm
Largura	1000 mm
Altura	1700 mm
Peso (kg)	1300 KG

TOMADAS

Monofásicas	16 A
Trifásica 5 pinos	16 A
Trifásica 5 pinos	32 A
Trifásica 5 pinos	125 A